

Nazwa	L_LU	Ochroninnik	Kontrola Faz	Gn.ogólne 0.06	Gn.ogólne 0.07 0.10	Gn. ogólne 0.02 - 0.04b	Gn. ogólne 0.08, 0.05	Zas. CWU: 0.05	Zas. CWU: 0.03	Gn. komp. 0.01, 0.05,	Gn. komp. 0.06 0.07,	Gn. komp. 0.10	Szafa RACK, Syst. przyzywowy	Centrala wentylacyjna	WK	Kurtyna Powietrzna	Klimatyzacja	Platforma	Św. ogóln. 0.01-0.04b, 0.08-0.09b	Św. ogólne. 0.05, 0.06, 0.07, 0.10	Św. AW i EW	Św. zew. wej. LU
Zaciski							1															
Napięcie [V]	400	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400	400	230	230	230	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	27.40	–	–	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.10	2.00	3.00	2.00	0.50	1.50	0.20	0.10
Moc obciążenia Po [kW]	14.80	–	–	1.80	2.70	0.90	0.90	1.80	1.80	0.90	0.90	0.90	1.80	1.80	0.09	1.80	2.70	1.80	0.45	1.35	0.18	0.09
Prąd Io [A]	22.5	–	–	8.2	12.4	4.1	4.1	8.2	8.2	4.1	4.1	4.1	8.2	8.2	0.4	8.2	4.1	2.7	2.1	6.2	0.8	0.4
Typ przewodu	N2XH J 5x10 B2ca	RE	–	HDHp-J 750V 3x2,5 (Dca)	HDHp-J 750V 3x2,5 (Dca)	HDHp-J 750V 3x2,5 (Dca)	N2XH J 3x2,5 RE B2ca	HDHp-J 750V 3x2,5 (Dca)	HDHp-J 750V 3x2,5 (Dca)	N2XH J 3x2,5 RE B2ca	HDHp-J 750V 3x2,5 (Dca)	HDHp-J 750V 3x2,5 (Dca)	N2XH J 3x2,5 RE B2ca	N2XH J 3x2,5 RE B2ca	N2XH J 3x2,5 RE B2ca	N2XH J 3x2,5 RE B2ca	YKY 5x2,5	YKY 5x2,5	N2XH J 3x1,5 RE B2ca	HDHp-J 750V 3x2,5 (Dca)	N2XH J 3x1,5 RE B2ca	YKY 3x1,5
Przekrój przewodu [mm²]	10.0	–	–	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Zestawienie materiałów tablicy rozdzielczej

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
Niezgrupowane			
1	Lampka L333 , 3P, 230V AC	szt.	1.00
2	Ochronnik przepięć ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV	szt.	1.00
3	Rozłącznik izolacyjny modułowy FR 304, 32A, 4P, 3kA	szt.	1.00
4	Wyłącznik nadprądowy S 301, 10A B, 1P, 6kA	szt.	2.00
5	Wyłącznik nadprądowy S 301, 16A B, 1P, 6kA	szt.	9.00
6	Wyłącznik nadprądowy S 301, 6A B, 1P, 6kA	szt.	2.00
7	Wyłącznik nadprądowy S 304, 16A B, 4P, 6kA	szt.	1.00
8	Wyłącznik nadprądowy S 304, 20A B, 4P, 6kA	szt.	2.00
9	Wyłącznik różnicowoprądowy P 302, 40A, 30mA AC, 2P, 10kA	szt.	1.00
10	Wyłącznik różnicowoprądowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA	szt.	2.00
11	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym P 312, 16A B, 30mA AC, 2P, 10kA	szt.	4.00
12	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym P 344, 16A C, 30mA AC, 4P, 10kA	szt.	1.00

DASTORE
DORADZTWO I PROJEKTOWANIE
ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH

Projektant inst. elektryczne	inż. Henryk Domagała upr. nr 466/89/UW	
Sprawdzający inst. elektryczne	inż. Grzegorz Szurgut upr. nr 202/DOŚ/15	

Rysunek: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY RLU

Etap: PT | Data: VII 2024 | Skala: 1:100 | Numer: E-17

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)